



AT 90 T / AT 92 T

i217

Automazione per
cancelli scorrevoli industriali.
Uso intensivo.



MOTORE AT 90T

DATI TECNICI

	AT 90T	AT 92T
ALIMENTAZIONE RETE	Trifase 230/400 V - 50 Hz	Trifase 230/400 V - 50 HZ
PESO CANCELLO MAX.	Kg 8000	Kg 12000
GRADO DI PROTEZIONE	IP44	IP44
POTENZA MOTORE	1,5 kW	3 kW
CORRENTE ASSORBITA MAX.	3,5 A (a 400 V)	6,8 A (a 400 V)
N° GIRI MOTORE/PIGNONE G/1'	1400/23	1400/20
VELOCITÀ DI TRASCINAMENTO M/1'	8	9
MODULO PIGNONE	5 mm	8 mm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-15° +60° C	-15° +70° C
LUBRIFICAZIONE	DTSINT 320	TIVELA OIL SC320



Questi motori sono stati progettati per movimentare cancelli scorrevoli molto pesanti. Destinati ad un servizio intenso, garantiscono un alto grado di affidabilità

Frizione a secco regolabile, interposta tra motore e riduttore, per la salvaguardia degli organi meccanici in caso di ostacoli al movimento del cancello.

Pignone dentato adatto per cremagliera modulo 5 mm (Mod. AT 90T) e 8 mm (Mod. AT 92T). Cremagliera disponibile in elementi da 1 m con asole di regolazione e distanziali di fissaggio al cancello. Finecorsa meccanico a leva bidirezionale.

Il gruppo elettromeccanico è formato da un motore trifase ventilato, accoppiato ad un riduttore a vite senza fine in acciaio e da un ingranaggio in bronzo.

Manovra manuale di emergenza grazie ad un dispositivo di disinnesco a scatto montato sul riduttore, facilmente azionabile ruotando l'apposita leva (per Mod. AT 90T).

Il motoriduttore è racchiuso in cassetta di protezione in acciaio inox dotata di sportello d'ispezione in acciaio inox apribile con chiave.

INSTALLAZIONE IDEALE AT 90T

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41134/001	AT 90T Motoriduttore trifase	1
41637/001	Apparecchiatura di comando 8382L trifase senza ricevente	1
41923/009	RRSE - Ricevente unico Memory System 433,92 MHz	1
41929/001	ANT433 Antenna 433,92 MHz	1
41811/001	ER2N Coppia di fotocellule	1
41841/001	ET22 Lampeggiatore 230V	1
41905/004	TM4 - Trasmettitore quadricanale 433.92Mhz	N
41180/061	CZ Cremagliera in acciaio modulo 5 (1M)	N (ordinare N metri in base alla lunghezza del cancello)

NOTA: In caso di utilizzo del Motoriduttore AT 92T si mantengono gli stessi articoli di composizione, cambiando Cremagliera con il modulo 8.

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

N: in funzione delle proprie necessità

CODICE	DESCRIZIONE
41134/001	AT 90T - Motoriduttore trifase (con piastra di fondazione)
41134/003	AT 92T - Motoriduttore trifase (con dima e piastra di fondazione)
41637/001	Apparecchiatura 8382L trifase (senza ricevente)

CODICE	ACCESSORI
41180/061	CZ - Cremagliera in acciaio zincato modulo 5 (metri 1 cor attacchi) - per AT 90T
41180/062	CZ - Cremagliera in acciaio zincato modulo 8 (metri 1 cor viteria) - per AT 92T
41850/002	CF1M - Costa di sicurezza a filo 1,5 m
41850/003	CF2M - Costa di sicurezza a filo 2 m
41850/004	CF3M - Costa di sicurezza a filo 3 m

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza.

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).